

26.30.50.123

Утвержден
АТПН.425532.002 ПС-ЛУ

ПРИБОР УПРАВЛЕНИЯ
«ОКТАВА-80Ц»

Паспорт
АТПН.425532.002 ПС



Место расположения
этикетки

Изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Отметка ОТК

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия	Прибор управления «Октава-80Ц»
Обозначение	АТПН.425532.002
Сертификат соответствия	ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.00543/22
Срок действия	от 02.03.2022 по 16.01.2027
Орган, выдавший сертификат	ОС «СЗРЦ СЕРТ»
Изготовитель	ООО «НПФ «Полисервис» *

Прибор управления «Октава-80Ц» (далее ППУ) соответствует требованиям ТР ЕАЭС 043/2017, ГОСТ Р 53325-2012 и техническим условиям АТПН.425532.011 ТУ.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Основные технические данные ППУ приведены в таблице 1

Таблица 1 - Основные технические данные ППУ

Наименование параметра	Значение
1 Напряжение питания сети переменного тока, В, частотой (50±1) Гц	$^{+22}$ 220 $_{-33}$
2 Мощность, потребляемая от сети, Вт, не более:	
в дежурном режиме	5
в режиме оповещения	100
3 Номинальное напряжение АКБ, В	24
4 Ток, потребляемый от АКБ, А, не более	
в дежурном режиме	0,2
в режиме оповещения	3,9
5 Время непрерывной работы от АКБ (обеспечения питания) в дежурном режиме плюс в режиме оповещения	24 ч плюс 1 ч
6 Время готовности к работе после подачи питания, с, не более	10
7 Номинальное среднеквадратическое напряжение на линейном входе ЗВУК ВХОД, В	0,7
8 Номинальное входное напряжение на линейном входе ЗВУК К5, В	0,7
9 Номинальное напряжение линии речевого оповещения, В*	30 или 100
10 Долговременная выходная мощность на синусоидальном сигнале частотой 1кГц, Вт, не менее	80

* Адрес предприятия-изготовителя приведен на сайте www.npfpol.ru

Продолжение таблицы 1

Наименование параметра	Значение
11 Диапазон воспроизводимых частот, Гц	от 200 до 10000
12 Неравномерность АЧХ в диапазоне частот от 500 до 3000 Гц, дБ, не более	3
13 Коэффициент гармонических искажений выходного сигнала при максимальной выходной мощности, %, не более	10
14 Параметры релейного выхода «Пуск» и обобщенного релейного выхода «Неисправность»:	
максимальный коммутируемый ток, мА	100
максимальное коммутируемое напряжение, В	100
сопротивление разомкнутого ключа, МОм, не менее	1
сопротивление замкнутого ключа, Ом, не более	30
напряжение гальванической развязки, В	1500
15 Габаритные размеры, мм	470x215x92
16 Масса (без АКБ), кг, не более	6,5
17 Средний срок службы, не менее	10 лет
18 Средняя наработка на отказ, ч	60000
*Номинальное напряжение линии речевого оповещения определяется местом установки перемычки (30В или 100 В) на плате ППУ в соответствии с АТПН.425532.011 РЭ	

2.2 ППУ сохраняет работоспособность в условиях внешних воздействующих факторов:

- температура окружающей среды - от 0°С до + 40 °С;
- повышенная влажность окружающей среды - 93 % при температуре 40 °С.
- степень защиты, обеспечиваемая оболочкой - IP30 по ГОСТ 14254.

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

- 3.1 Прибор управления «Октава-80Ц» АТПН.425532.002;
- 3.2 Руководство по эксплуатации АТПН.425532.011 РЭ;
- 3.3 Паспорт АТПН.425532.002 ПС;
- 3.4 Резистор 10 кОм 1,0 Вт - 10 шт;
- 3.5 Ножки резиновые - 4 шт.

4 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1 Гарантийный срок – 24 месяца с даты изготовления.

Изготовитель гарантирует соответствие технических характеристик изделия требованиям АТПН.425532.011 ТУ при соблюдении потребителем требований Руководства по эксплуатации прибора пожарного управления оповещением блочно-модульного «Октава-80» АТПН.424532.011 РЭ, в составе которого используется ППУ «Октава-80Ц».

В случае отказа изделия в течение установленного гарантийного срока следует обращаться на предприятие изготовитель ООО «НПФ «Полисервис».

Для решения вопросов, возникающих в процессе эксплуатации изделия, следует обращаться в службу технической поддержки предприятия изготовителя*.

5 СВЕДЕНИЯ О ДРАГОЦЕННЫХ МАТЕРИАЛАХ

5.1 Изделие не содержит драгоценных материалов.

6 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

6.1 Электронные изделия не должны утилизироваться вместе с бытовым мусором. Их утилизация должна осуществляться через специальные пункты. Для получения подробных сведений необходимо обращаться в территориальные органы местного самоуправления.

23.06.2022

* Адрес предприятия-изготовителя и телефоны службы технической поддержки приведены на сайте www.nfpol.ru